

Gesamt km	Ladedatum	Start	Ende	Kapazität (Wh)	gefahrne km	Anzeige Reichweite (km)	Akkuanzeige (x von 10)	Typus	Reichweite pro Ladung	Aussen Temperatur
382,5	20.06.2019	09:55	17:15	2040	0	82,0	10	Voll		
8,6					8,6	76,0	10	Stadt 50	84,6	
14,4					5,8	73,0	9	Stadt 50	87,4	
21,0					6,6	69,0	9	Stadt 50	90,0	
25,1					4,1	67,0	9	Stadt 50	92,1	
46,2					21,1	55,0	7	Stadt 50	101,2	25
53,5					7,3	48,0	6	Stadt	101,5	28
436,0	23.06.2019	18:23	22:42	1428	0	82,0	10	Timer 100W		27
11,1					11,1	76,0	10	Stadt 50	87,1	19
16,7					5,6	73	9	Stadt	89,7	28
23,0					6,3	70,0	9	Stadt	93,0	28
33,7					10,7	62,0	8	Stadt	95,7	24
37,1					3,4	61,0	8	Stadt	98,1	31
45,4					8,3	56,0	7	Stadt	101,4	30
52,2					6,8	51,0	7	Stadt	103,2	15
490,0	27.06.2019	Inspektion	500km	k.A.	2,4	82,0	10	k.A.		22

Ladegerät: Trinity Standard C600

Ausgangsspannung: 72,8V

Ausgangsstrom max.: 5A

Wirkungsgrad: 90%

Verbrauch ohne Last: 3,5W

Ladevorgang:

Eingangsstrom: 2,6A

Scheinleistung (VA): siehe Diagramm

Wirkleistung (W): siehe Diagramm

cosphi: 0,59