

Gesamt km	Ladedatum	Start	Ende	Kapazität (Wh)	gefahrne km	Anzeige Reichweite (km)	Akkuanzeige (x von 10)	Typus	Reichweite pro Ladung	Aussen Temperatur
555,6	01.07.2019	17:30	22:45	1662,5	0	82,0	10	Timer 100W		22
10,4					10,4	76,0	10	Stadt	86,4	14
15,6					5,2	72,0	9	Berg	87,6	21
23,1					7,5	68,0	9	Stadt	91,1	21
24,1					1,0	67,0	9	Stadt	91,1	21
33,4					9,3	61,0	8	Stadt	94,4	12
44,2					10,8	55,0	7	Stadt	99,2	19
55,4					11,2	46,0	6	Stadt	101,4	11
61,6					6,2	43,0	6	Stadt	104,6	20
79,7					18,1	31	4	Stadt	110,7	23
635,3	04.07.2019	18:15	02:15	2067,2	0	82,0		Voll		
9,3					9,3	76,0	10	Stadt	85,3	17
20,4					11,1	70,0	9	Stadt	90,4	24
31,8					11,4	61,0	8	Stadt / Berg	92,8	18
43,2					11,4	55,0	7	Stadt	98,2	22
678,5	06.07.2019	12:15	17:00	1157	0	82,0		Voll		

Ladegerät: Trinity Standard C600

Ausgangsspannung: 72,8V

Ausgangsstrom max.: 5A

Wirkungsgrad: 95%

Verbrauch ohne Last: 3,5W

Ladevorgang:

Eingangsstrom: 2,6A

Scheinleistung (VA): siehe Diagramm

Wirkleistung (W): siehe Diagramm

cosphi: 0,59